



PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Dades del contracte

Tipus contracte: Contracte d'obres
Objecte: V-INTERVENCIÓ ALS FACTORS DE RISC DE PRL A 7 EQUIPAMENTS DEL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ
Pressupost de licitació (IVA inclòs) 29.247,96 € IVA tipus 21 % Pressupost net (sense l'IVA) 24.171,87 € <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador.</i>

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Les obres tenen com a objectiu la intervenció i actuació sobre els factors de risc detectats pel departament de Prevenció de Riscos Laborals en 7 equipaments del districte.

Les obres sobre les que es pretén actuar corresponen als factors de risc detectats pel departament de Riscos Laborals durant les visites realitzades als equipaments del districte i que són competència del departament d'obres i manteniment per poder donar compliment a la resolució dels mateixos.

Dintre de les intervencions que es duren a terme s'inclouen totes aquelles que són competència del departament d'Obres i Manteniment del districte.

AMIDAMENTS I PRESSUPOST:



	<i>TOTAL UNITARI (C.D.)</i>	<i>D.I. (DI = 10%)</i>	<i>PEM</i>	<i>DG (DG = 13%)</i>	<i>BI (BI = 6%)</i>	<i>SUBTOTAL</i>	<i>I.V.A. (21%)</i>	<i>PEC (SEGONS UTS)</i>
C.F.CARMEL	2.664,04 €	266,40 €	2.930,44 €	380,96 €	175,83 €	3.487,23 €	732,32 €	4.219,55 €
CASAL DE BARRI PRIRINEU / HOTEL ENTITATS	1.420,63 €	142,06 €	1.562,69 €	203,15 €	93,76 €	1.859,60 €	390,52 €	2.250,12 €
CEM VALL HEBRON TEIXONERA	3.489,64 €	348,96 €	3.838,60 €	499,02 €	230,32 €	4.567,94 €	959,27 €	5.527,21 €
CASAL DE BARRI LA BARRACA DEL CARMEL	1.730,45 €	173,05 €	1.903,50 €	247,45 €	114,21 €	2.265,16 €	475,68 €	2.740,84 €
MASIA CAN SOLER	492,40 €	49,24 €	541,64 €	70,41 €	32,50 €	644,55 €	135,36 €	779,91 €
LOCALS COTREBALL	4.512,25 €	451,23 €	4.963,48 €	645,25 €	297,81 €	5.906,54 €	1.240,37 €	7.146,91 €
POLIESTPORTIU CAN BARO (PISTES I PETANCA)	4.156,50 €	415,65 €	4.572,15 €	594,38 €	274,33 €	5.440,86 €	1.142,58 €	6.583,44 €
TOTALS	18.465,91 €	1.846,59 €	20.312,50 €	2.640,62 €	1.218,75 €	24.171,87 €	5.076,09 €	29.247,96 €

C.D. Costos Directes
D.I. Despeses Indirectes
D.G. Despeses Generals
B.I. Benefici Industrial



Lepant, 387
08025 Barcelona
T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65
www.bcn.cat

C.F. CARMEL

Data prei	ID	Localització	Mesura preventiva	Quantia/Ut.	Ut. Mesura	CD	DI	Descripció de la mesura preventiva	Descripció partida	Codi	Preu
18144		Camp de futbol i recinte exterior. Zona contra-tribuna.	Eliminar el risc d'atrapament per o entre objectes					Reparar o substituir la tanca per evitar la possible caiguda d'objectes i/o persones.	Reparación de verja de acero de altura menor o igual a 3 m de tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado, de 50 mm de paso de malla y diámetro 2,7 y 2,7 mm, con sustitución de la malla en tramos de entre 3 y 12 m ²	L6AR4436	94.05
18145		Camp de futbol i recinte exterior. Zona Parc Gaudi, talús.	Caiguda de persones a diferent nivell	5,00	m2	18.81	9.405	a. Realitzar una neteja regular de la vegetació de sobre del talús.	Desbroce de terreno con desbrozadora autopropulsada trinchadora de 4,4 kW (6 CV) de potencia y con una anchura de trabajo de 0,6 a 1 m, para una altura de maleza hasta 40 cm y una pendiente inferior al 12 %, con un mínimo de dos pasadas de máquina, sin recoger la maleza	GR11A222	7.00
18146		Camp de futbol i recinte exterior. Marcador.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	50,00	m2	0.14	0.7	b. Reparar i/o substituir els trams de la tanca perimetral malmesos.	Reparación de verja de acero de altura menor o igual a 3 m de tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado, de 50 mm de paso de malla y diámetro 2,7 y 2,7 mm, con sustitución de la malla en tramos de entre 3 y 12 m ²	L6AR4436	940.50
18146		Camp de futbol i recinte exterior. Marcador.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	3,00	u.	43.65	13.095	c. Senyalitzar la tanca perimetral amb senyal de risc de caiguda. Aquest ha d'estar en lloc clar i visible i guardant una distància de seguretat.	Placa triangular para señales de peligro, de acero galvanizado y pintado, de 80 cm de diámetro, acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente	EBB11251	130.95
18147		Camp de futbol i recinte exterior. Armari prefabricat.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	1,00	u.	37.82	3.782	a. Porta exterior arman. Col·locar senyal de risc elèctric. Aquesta ha de ser homologada i s'ha de col·locar en lloc clar i visible.	Placa triangular para señales de peligro, de acero galvanizado y pintado, de 70 cm de lado, acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente		37.82
18147		Camp de futbol i recinte exterior. Armari prefabricat.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	15,00	u.	2	3	b. Interruptors. S'han d'identificar les seves funcions, de forma clara i sense generar dubtes.	Etiquetat d'interruptors		30.00
18148		Camp de futbol i recinte exterior. Armari d'obra.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	1,00	u.	15.47	1.547	a. Porta exterior arman. Col·locar senyal de risc elèctric. Aquesta ha de ser homologada i s'ha de col·locar en lloc clar i visible.	Rótulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	FBB11111	15.47
18148		Camp de futbol i recinte exterior. Armari d'obra.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	15,00	u.	2	3	b. Interruptors. S'han d'identificar les seves funcions, de forma clara i sense generar dubtes.	Etiquetat d'interruptors		30.00
18149		Camp de futbol i recinte exterior. Torres de llum.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	1,00	u.	15.47	1.547	a. Porta exterior arman. Col·locar senyal de risc elèctric. Aquesta ha de ser homologada i s'ha de col·locar en lloc clar i visible.	Rótulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	FBB11111	15.47
18149		Camp de futbol i recinte exterior. Torres de llum.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	15,00	u.	2	3	b. Interruptors. S'han d'identificar les seves funcions, de forma clara i sense generar dubtes.	Etiquetat d'interruptors		30.00
18152		Instal·lació en general.	Eliminar el risc d'incendis	1,00	u.	228.47	22.847	Els extintors s'han de instal·lar. Aquests han d'estar: a. Penjats, entre 80 cm. i 1.20 cm. del terra el punt més alt. c. Facilitat d'accés. El seu voltant ha d'estar net i endreçat, amb accés ràpid i còmode. Sense obstacles, ni entrebancs.	Extintor manual de diòxido de carbono, de carga 10 kg, con presión incorporada, pintado, con armario montado superficialmente	EM31371K	228.47
18154		Vestidor arbitre.	Evitar altres riscos d'accident	1,00	u.	13.36	1.336	b. Senyalitzats, amb senyal homologada i col·locada en lloc clar i visible.	Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm ² de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMS31F1	13.36
18155		Vestidor arbitre.	Eliminar el risc d'atrapament per o entre	1,00	u.	476.67	47.667	Prestatgeries. Han d'estar correctament muntades. Han de ser estables i subjectes, a terra i/o pare, sense fimbregar. Els materials han d'estar correctament col·locats, de forma sòlida i estable. Ajustats al tamany dels prestatges i sense excedir el seu pes i la seva resistència. El materials es col·locaran de la següent forma: a. Prestatges baixos. Materials més pesats i voluminosos. b. Prestatges alts. Els més lleugers. c. Prestatge intermig. Els de major us.	Estanteria de pie, de 90x50x180 cm, con 4 estantes abiertos de material plástico, de estructura de aluminio anodizado, montada e instalada	EQ9CM170	476.67
18157		Vestidor arbitre.	Eliminar el risc d'incendis	1,00	u.	30.09	3.009	Verificar que l'extintor està homologat i s'ha revisat legalment. Aquest ha d'estar: a. Penjat, entre 80 cm. i 1.20 cm. del terra el punt més alt. c. Facilitat d'accés. El seu voltant ha d'estar net i endreçat, amb accés ràpid i còmode. Sense obstacles, ni entrebancs.	Carga de extintor y retimbrado al año de extintor de polvo seco polivalente de 6 kg		30.09
18161		Magatzem i sala acumulador ACS.	Evitar el risc de Cops / talls per objecte	1,00	u.	13.36	1.336	b. Senyalitzat, amb senyal homologada i col·locada en lloc clar i visible.	Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm ² de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMS31F1	13.36



Lepant, 387
08025 Barcelona
T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65
www.bcn.cat

18162	Magatzem i sala acumulador ACS.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	15,47	1,547	Col·locar senyal d'evacuació sobre la porta, en lloc clar i visible.	Ròtulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva , fotoluminiscente categoria B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSBFAFF1	15,47
18163	Magatzem i sala acumulador ACS.	Eliminar el risc d'atrapament per o entr	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	476,67	476,67	Han d'estar correctament muntades. Han de ser estables i subjectes, a terra i/o paret, sense fimbregar. Els materials han d'estar correctament col·locats, de forma sòlida i estable. Ajustats al tamany dels prestatges i sense excedir el seu pes i la seva resistència. El material és col·locaran de la següent forma: a. Prestatges baixos. Materials més pesats i voluminosos. b. Prestatges alts. Els més lleugers. c. Prestatge intermig. Els de major ús.	Estanteria de pie, de 90x50x180 cm, con 4 estantes abiertos de material plástico, de estructura de aluminio anodizado, montada e instalada	EQ9CM170	476,67
18164	Magatzem i sala acumulador ACS.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	15,47	1,547	a. Porta exterior armani. Col·locar senyal de risc elèctric. Aquesta ha de ser homologada i s'ha de col·locar en lloc clar i visible.	Ròtulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	FBB11111	15,47
18167	Graderia superior.	Caiguda de persones a diferent nivell	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	63,22	6,322	Col·locar barana en el cantó de la paret dels vestidors per facilitar la subjecció dels usuaris.	Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diámetro, acabado pulido y abrillantado, con soporte de pletinas de acero, fijado mecánicamente	EB14B9KD	63,22

TOTAL UNIT	TOTAL D.I.	TOTAL EQUIPAMENT
2.664,04 €	266,40 €	2.930,44 €



Lepant, 387
08025 Barcelona
T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65
www.bcn.cat

C.B. PIRINEU

Data pròj	ID	Localització	Mesura preventiva	Quantia/Ut.	Ut. Mesura	CD	DI	Descripció de la mesura preventiva	Descripció partida	Codi	Preu	
18241		Instal·lació, recinte exterior.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics				Senyalitzar el recinte exterior per evacuar de forma segura la instal·lació. a. Identificar les sortides d'evacuació, col·locant les senyals de SORTIDA sobre les portes.	Ròtulo señalización salida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB6HF1	301.05	
18241		Instal·lació, recinte exterior.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	15,00	u.	20,07	30,11	b. Identificar el recorregut d'evacuació amb senyals homologades (flexes).	Ròtulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB6FF1	232.05
18244		Diablers. Sala Mosquit Tigre.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	20,07	2,01	Col·locar senyal d'evacuació sobre la porta, en lloc clar i visible. Ha de ser homologada i s'ha de mantenir neta i penjada.	Ròtulo señalización salida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB6HF1	20,07
18247		Sala Agrupament Escolta Can Baró.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	228,47	22,85	La sala ha de disposar d'un extintor. Aquest han d'estar: a. Penjat, entre 80 cm. i 1,20 cm. del terra el punt més alt. c. Facilitat d'accés. El seu voltant ha d'estar net i endreçat, amb accés ràpid i còmode. Sense obstacles ni entrebanacs.	Extintor manual de diòxid de carbono, de carga 10 kg, con presión incorporada, pintado, con armario montado superficialmente	EM31371K	228,47
18247		Sala Agrupament Escolta Can Baró.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	13,36	1,34	b. Senyalitzat, amb senyal homologada i col·locada en lloc clar i visible.	Ròtulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB31F1	13,36
18248		Sala Agrupament Escolta Can Baró.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	20,07	2,01	Col·locar senyal d'evacuació sobre la porta, en lloc clar i visible. Ha de ser homologada i s'ha de mantenir neta i penjada.	Ròtulo señalización salida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB6HF1	20,07
18251		Sala calderas.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	17,32	1,73	Identificar la porta. Col·locar senyal homologada de risc d'incendis a la porta d'entrada, en lloc clar i visible. Es recomana complementar la senyalització amb accés restringit.	Ròtulo de identificación de puerta, de 224x224 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB74F1	17,32
18251		Sala calderas.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	17,32	1,73		Ròtulo señalización de peligro de incendios triangular, de 224x224 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB74F1	17,32
18252		Sala calderas.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	15,47	1,55	a. Senyalitzar la tapa del quadre elèctric. El senyal ha de ser homologat i s'ha de col·locar en lloc clar i visible. b. El quadre ha de mantenir-se tancat per defecte.	Ròtulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB6FF1	15,47
18254		Espai relacional	Evitar el risc de Cops / talls per objectes o eines	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	2,75	0,28	Col·locar un punt vermell a l'alçada dels ulls per visualitzar el vidre.	Vinil autoadhesivo con diferentes pictogramas, colocado	EB92U200	2,75
18257		Espai relacional. Cuina.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	15,47	1,55	Senyalitzar la tapa del quadre elèctric. El senyal ha de ser homologat i s'ha de col·locar en lloc clar i visible.	Ròtulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical		15,47
18258		Sala d'actes.	Evitar el risc de Cops / talls per objectes o eines	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	2,75	0,28	Col·locar un punt vermell a l'alçada dels ulls per visualitzar el vidre.	Vinil autoadhesivo con diferentes pictogramas, colocado	EB92U200	2,75
18259		Sala d'actes. Escenari.	Evitar el risc de caiguda de persones al mateix nivell	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	m.	4,99	0,50	Col·locar una tira antilliscant, preferiblement ample, que agafi la boca de l'escenari, abans de la línia d'advertència. Per donar seguretat i advertir del límit de l'escenari.	Reposición de tira de carburo de silicio antideslizante sobre escalón de escalera de 1,5 m de ancho como máximo	L9VZR110	4,99
18260		Sala d'actes. Escenari.	Evitar el risc de caiguda de persones al mateix nivell	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	4,99	0,50	Col·locar a la part exterior dels graons, tires antilliscants, per donar seguretat a l'usuari.	Reposición de tira de carburo de silicio antideslizante sobre escalón de escalera de 1,5 m de ancho como máximo	L9VZR110	4,99
18265		Sala d'actes. Zona camerinos	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	5,00	u.	17,32	8,66	Col·locar senyal d'evacuació a sobre de la porta d'entrada, zona camerinos, amb sortida a la recepció.	Ròtulo señalización salida de emergencia, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB74F1	86,60
18268		Zona oficines. Vestíbul i magatzem neteja	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	228,47	22,85	Els extintors s'han de instal·lar: a. Penjats, entre 80 cm. i 1,20 cm. del terra el punt més alt. c. Facilitat d'accés. El seu voltant ha d'estar net i endreçat, amb accés ràpid i còmode. Sense obstacles, ni entrebanacs.	Extintor manual de diòxid de carbono, de carga 10 kg, con presión incorporada, pintado, con armario montado superficialmente	EM31371K	228,47
				Manteniment/ Serveis tècnics	5,00	u.	15,47	7,74	b. Senyalitzats, amb senyal homologada i col·locada en lloc clar i visible.	Ròtulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB31F1	77,35
18269		Zona oficines.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	5,00	u.	17,32	8,66	Col·locar senyal d'evacuació sobre les portes de sortida	Ròtulo señalización salida de emergencia, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB74F1	86,60



Lepant, 387
08025 Barcelona
T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65
www.bcn.cat

18273	Zona oficines. Vestíbul.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	15,47	1,55	a. Senyalitzar la tapa del quadre elèctric. El senyal ha de ser homologat i s'ha de col·locar en lloc clar i visible. b. El quadre ha de mantenir-se tancat per defecte.	Ròtulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	15,47
18274	Zona oficines. Vestíbul.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	15,00	u.	2,00	3,00	Identificar les funcions de cada interruptor. Aquesta ha de ser clara i sense generar dubtes.		30,00

TOTAL UNITAT	TOTAL D.I.	TOTAL EQUIPAMENT
1.420,63 €	142,06 €	1.562,69 €



Lepant, 387
08025 Barcelona
T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65
www.bcn.cat

C.E.M. VALL HEBRON - TEIXONERA

Data prd	ID	Localització	Mesura preventiva	Quantia/Ut.	Ut. Mesura	CD	DI	Descripció de la mesura preventiva	Descripció partida	Codi	Preu
18395	Camp-2. Zona vestidors. Exterior.	Evitar el risc de caiguda de persones al	Manteniment/ Serveis tècnics	50,00	m.	2,71	13,55	Senyalitzar amb pintura groga el marge de l'escaló, per visualitzar-lo.	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y no retrorreflectante, tipo P-NR, de 10 cm de anchura, con pintura alcidica de color blanco, aplicada con medios manuales	EBA1E234	135,50
18395	Camp-2. Zona vestidors. Exterior.	Evitar el risc de caiguda de persones al	Manteniment/ Serveis tècnics	50,00	u.	4,99	24,95		Reposición de tira de carburodo antideslizante sobre escalón de escalera de 1,5 m de ancho como máximo	L9VZR110	249,50
18397	Camp-2. Zona vestidors. Exterior.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	5,00	u.	228,47	114,24	Els extintors s'han de mantenir penjats i instal·lats: a. Penjats, entre 80 cm. i 1.20 cm. del terra el punt més alt. c. Facilitat d'accés. El seu voltant ha d'estar net i endregat, amb accés ràpid i còmode. Sense obstacles, ni entrebancs.	Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 10 kg, con presión incorporada, pintado, con armario montado superficialmente	EM31371K	1.142,35
18397	Camp-2. Zona vestidors. Exterior.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	5,00	u.	13,36	6,68	b. Senyalitzats, amb senyal homologada i col·locada en lloc clar i visible.	Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB31F1	66,80
18398	Camp-2. Zona vestidors. Exterior.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	5,00	u.	32,79	16,40	Es recomana que la senyalització d'evacuació es traslladi a la zona o façana principal de l'edifici de vestidors.	Rótulo señalización de recorrido de emergencia homologado, incluye flechas i señalización de puerta de salida		163,95
18399	Camp-2. Zona vestidors. Exterior.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	48,00	4,80	La clau principal de gas hauria d'estar clarament identificada i protegida de possibles impactes de pilota.	Protección con chapa fijada mecánicamente a pared		48,00
18401	Camp-2. Edifici vestidors. Sala quadre	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	3,00	u.	15,47	4,64	a. Senyalitzar el quadre elèctric, amb senyal homologada, col·locada a la tapa i amb facil visibilitat. El quadre s'ha de mantenir tancat per defecte.	Rótulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical		46,41
18401	Camp-2. Edifici vestidors. Sala quadre	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	15,00	u.	2,00	3,00	b. Interruptors. S'han d'identificar les seves funcions, de forma clara i sense generar dubtes.	Etiquetat d'interruptors		30,00
18405	Recinte exterior. Camps de futbol. Torr	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	3,00	u.	15,47	4,64	Col·locar senyalització de risc elèctric a les portes dels quadres elèctrics. La senyalització ha d'estar en lloc clar i visible.	Rótulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical		46,41
18407	Recinte exterior. Camp-1. Caseta.	Evitar altres riscos d'accident	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	146,97	14,70	Identificar el contingut de la caseta. I si procedeix, col·locar la senyalització d'advertència corresponent a la porta de la caseta, en lloc clar i visible.	Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 85 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido	HBBAF002	146,97
18473	Edifici vestidors. Recinte interior.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	15,00	u.	94,25	141,38	Repassar els llums d'emergència de l'equipament. Reparar i/o substituir els llums deteriorats o sense funcionament. Tots han de mantenir-se en bon estat d'ús i funcionament.	Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente y no estancia con grado de protección IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 340 a 370 lúmenes, 1 h de autonomía, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial	KH61R2C9	1.413,75

TOTAL UNITAT	TOTAL D.I.	TOTAL EQUIPAMENT
3.489,64 €	348,96 €	3.838,60 €



Lepant, 387
08025 Barcelona
T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65
www.bcn.cat

C.B. LA BARRACA DEL CARMEL

Data prei	ID	Localització	Mesura preventiva	Quantia/Ut.	Ut. Mesura	CD	DI	Descripció de la mesura preventiva	Descripció partida	Codi	Preu
17218	PI. Baixa. Recepció. Sala electricitat.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	17,68	1,77	Col·locar tapa de protecció i	Tapa para cuadro eléctrico de maniobras para automatismos de cerramiento, de plástico, para montar superficialmente	BAWZ1202	17,68
17218	PI. Baixa. Recepció. Sala electricitat.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	15,47	1,55	senyalització de risc elèctric.	Rótulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	FBF11111	15,47
17219	PI. Baixa. Sala d'actes. Quadre elèctric	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	2,00	u.	15,47	3,09	a. Col·locar senyal de risc elèctric a l'armari on és el quadre elèctric. b. Col·locar senyal de risc elèctric a la tapa de protecció del quadre elèctric. En els dos casos la senyal s'ha de posar en lloc clar i visible.	Rótulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	FBF11111	30,94
17220	PI. Baixa. Sala d'actes. Escenari. Endo	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	10,06	1,01	Repassar els endolls de la sala d'actes. Reparar els que estan en estat defectuós. Tots els endolls han d'estar en bon estat d'ús i conservació.	Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio medio, empotrada	KG631B26	10,06
17221	PI. Baixa. Sala d'actes. Sortida d'emerg	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	87,85	8,79	Porta d'emergència. Reparar la porta. Ha de mantenir-se en bon estat d'ús i funcionament, senyalitzada i lliure d'obstacles.	Restauración (50%) y reposición (50%) de herrajes y de seguridad de puerta de emergencia con una hoja batiente, de hasta 2 m2 de superficie, con limpieza con medios manuales de los herrajes con disolvente y decapante y colocación de nuevos herrajes	KAQR4240	87,85
17222	PI. Baixa. Ascensor. Porta.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	17,32	1,73	Porta ascensor. Col·locar senyalització de prohibit l'ús de l'ascensor en cas d'incendi. Col·locar la senyal en lloc clar i visible.	Rótulo de identificación de puerta, de 224x224 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	EMS74F1	17,32
17223	PI. Baixa. Sala RAC. Servidor.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	211,00	21,10	Servidor. Col·locar porta de protecció.	Armari per a servidor		211,00
17226	PI. Baixa. Magatzem-4. Prestatgeries.	Evitar el risc de caiguda d'objectes des	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	476,67	47,67	Les prestatgeries han d'estar estables, sòlidament col·locades i ben subjectes. Sense fimbregar.	Estanteria de pie, de 90x50x180 cm, con 4 estantes abiertos de material plástico, de estructura de aluminio anodizado, montada e instalada	EQ9CM170	476,67
17228	PI. Baixa. Porta entrada. Persiana metà	Evitar el risc de caiguda d'objectes des	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	63,52	6,35	Mantenir la porta en bon estat d'ús i conservació. Tenir els rails engraiats, perquè la porta circuli amb suavitat i sense esforços. La porta ha d'estar pujada fins el topall, per evitar una caiguda accidental.	Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilaterial de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad	KAQR3240	63,52
17229	1* PI. Vestíbul escala. Ascensor.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	17,32	1,73	Porta ascensor. Col·locar senyalització de prohibit l'ús de l'ascensor en cas d'incendi. Col·locar la senyal en lloc clar i visible.	Rótulo de identificación de puerta, de 224x224 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	EMS74F1	17,32
17229	1* PI. Vestíbul escala. Ascensor.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	43,65	4,37	b. Riscos. Col·locar senyalització del disc de caiguda, de l'escala i terrat. La senyal cal posar-la en lloc clar i visible. Indicar si el terrat disposa de línia de vida.	Placa triangular para señales de peligro, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de diámetro, acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente	EBB11251	43,65
17229	1* PI. Vestíbul escala. Ascensor.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	17,32	1,73	c. E.P.I. Col·locar senyalització dels E.P.I. a utilitzar, per pujar per l'escala i treballar al terrat. La senyal cal posar-la en lloc clar i visible.	Rótulo de identificación de ubicación de EPIs, colocado adherido sobre paramento vertical	EMS74F1	17,32
18476	Equipament, en general.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	15,00	u.	27,24	40,86	Senyalitzar l'equipament per fer l'evacuació de forma segura: a. Identificar les sortides d'evacuació, col·locant les senyals de SORTIDA sobre les portes.	Rótulo señalización salida de emergencia, rectangular, de 420x210 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMS7KF1	408,60
18476	Equipament, en general.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	15,00	u.	20,87	31,31	b. Identificar el recorregut d'evacuació amb senyals homologades (fletxes).	Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida de emergencia, rectangular, de 445x148 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSBCMF1	313,05

TOTAL UNITAT	TOTAL D.I.	TOTAL EQUIPAMENT
1.730,45 €	173,05 €	1.903,50 €



Lepant, 387
08025 Barcelona
T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65
www.bcn.cat

MASIA CAN SOLER

Data prò	ID	Localització	Mesura preventiva	Quantia/Ut.	Ut. Mesura	CD	DI	Descripció de la mesura preventiva	Descripció partida	Codi	Preu
18429	Pl. Baixa. Vestíbul entrada. Armarí quadre elèctric principal.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	8,00	u.	9,32	7,46	1. Extintor CO2. Millorar ubicació, col·locar-lo fora de l'armari elèctric, al costat, en lloc de fàcil accés. 2. L'extintor ha d'estar instal·lat de la següent forma: a. Penjat, entre 80 cm. i 1.20 cm. del terra el punt més alt. c. Facilitat d'accés. El seu voltant ha d'estar net i endreçat, amb accés ràpid i còmode. Sense obstacles, ni entrebanacs.	Colocació superficial de extintor existente con fijaciones mecánicas	KMSY1000	74,56
18429	Pl. Baixa. Vestíbul entrada. Armarí quadre elèctric principal.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00		13,36	1,34	b. Senyalitzat, amb senyal homologada i col·locada en lloc clar i visible.	Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB31F1	13,36
18430	Pl. Baixa. Ascensor.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	17,32	1,73	Col·locar a sobre de la porta prohibit l'ús de l'ascensor en cas d'emergència. El senyal ha de ser homologat i s'ha de col·locar en lloc clar i visible.	Rótulo de identificación de puerta, de 224x224 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB74F1	17,32
18431	Pl. Baixa. Vestíbul entrada.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	3,00	u.	13,36	4,01	Senyalitzar correctament la BIE, l'extintor i el potsador. Han d'estar amb senyal homologada i col·locada en lloc clar i visible.	Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB31F1	40,08
18432	Pl. Baixa. Vestíbul entrada. Armarí quadre elèctric principal.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	15,47	1,55	Senyalitzar la porta del quadre elèctric principal, amb senyal de risc elèctric. Aquesta ha de ser homologada i s'ha de col·locar en lloc clar i visible.	Rótulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical		15,47
18435	Pl. Baixa.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	5,00	u.	6,75	3,38	Verificar que els llums d'emergència funcionen correctament i es realitzen els manteniments establerts.	Revisión de luz de emergencia con lámpara led, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial		33,75
18440	Pl. Baixa. Altell. Oficina.	Caiguda de persones a diferent nivell	Manteniment/ Serveis tècnics	6,00	u.	4,99	2,99	Col·locar a les escales d'accés a l'altell tires antilliscants en els escalons per facilitar la seguretat.	Reposición de tira de carburo antideslizante sobre escalón de escalera de 1,5 m de ancho como máximo	L9VZR110	29,94
18440	Pl. Baixa. Altell. Oficina.	Caiguda de persones a diferent nivell	Manteniment/ Serveis tècnics	2,00	u.	56,20	11,24	Com mesura complementària es pot col·locar una barana a cada escala.	Pasamano de madera diámetro 4 cm y 2 puntos de apoyo		112,40
18450	Escalera interior finca.	Caiguda de persones a diferent nivell	Manteniment/ Serveis tècnics	6,00	u.	4,99	2,99	Col·locar a les escales d'accés a l'altell tires antilliscants en els escalons, per facilitar la seguretat.	Reposición de tira de carburo antideslizante sobre escalón de escalera de 1,5 m de ancho como máximo	L9VZR110	29,94
18452	1ª Planta. Ascensor.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	17,32	1,73	Col·locar a sobre de la porta prohibit l'ús de l'ascensor en cas d'emergència. El senyal ha de ser homologat i s'ha de col·locar en lloc clar i visible.	Rótulo de identificación de puerta, de 224x224 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB74F1	17,32
18453	1ª Planta.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	15,47	1,55	a. Senyalitzar el quadre elèctric, amb senyal homologada, col·locada a la tapa i amb fàcil visibilitat. El quadre s'ha de mantenir tancat per defecte.	Rótulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical		15,47
18453	1ª Planta.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	15,00	u.	2,00	3,00	b. Interruptors. S'han d'identificar les seves funcions, de forma clara i sense generar dubtes.	Etiquetat d'interruptors		30,00
18457	2ª Planta. Quadre elèctric principal.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	15,47	1,55	a. Senyalitzar el quadre elèctric, amb senyal homologada, col·locada a la tapa i amb fàcil visibilitat. El quadre s'ha de mantenir tancat per defecte.	Rótulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	FBB11111	15,47
18457	2ª Planta. Quadre elèctric principal.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	15,00	u.	2,00	3,00	b. Interruptors. S'han d'identificar les seves funcions, de forma clara i sense generar dubtes.	Etiquetat d'interruptors		30,00
18458	2ª Planta. Ascensor.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	17,32	1,73	Col·locar a sobre de la porta prohibit l'ús de l'ascensor en cas d'emergència. El senyal ha de ser homologat i s'ha de col·locar en lloc clar i visible.	Rótulo de identificación de puerta, de 224x224 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSB74F1	17,32

TOTAL UNITAT	TOTAL D.I.	TOTAL EQUIPAMENT
492,40 €	49,24 €	541,64 €

Lepant, 387
 08025 Barcelona
 T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65
 www.bcn.cat

LOCALS COTREBALL

Data prd	ID	Localització	Mesura preventiva	Quantia/Ut.	Ut. Mesura	CD	DI	Descripció de la mesura preventiva	Descripció partida	Codi	Preu
18351	Local-1. Coworking.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics					Els extintors s'han d'instal·lar de la següent manera: a. Penjats, entre 80 cm. i 1.20 cm. del terra el punt més alt. b. Senyalitzats, amb senyal homologada i col·locada en lloc clar i visible. c. Facilitat d'accés. El seu voltant ha d'estar net i endreçat, amb accés ràpid i còmode. Sense obstacles, ni entrebancs.	Extintor manual de diòxid de carboni, de carga 10 kg, con presión incorporada, pintado, con armario montado superficialmente	EM31371K	3.427,05
18352	Local-1. Coworking.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	15,00	m2	228,47	342,71	Millorar la col·locació de la senyal d'evacuació a sobre la porta de sortida del local. Aquesta ha de ser homologada i s'ha de mantenir neta i amb facilitat de visibilitat.	Ròtulo señalización salida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMS5HF1	20,07
18354	Local-1. Coworking.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	15,47	1,55	a. Senyalitzar el quadre elèctric, amb senyal homologada, col·locada a la tapa i amb facilitat de visibilitat. El quadre s'ha de mantenir tancat per defecte. b. Interruptors. Cal identificar els diferents interruptors del quadre, indicant la seva funció de forma clara, sense generar dubtes.	Ròtulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSBFAFF1	15,47
18362	Local-2. Taller tèxtil.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics					Millorar la col·locació de la senyal d'evacuació. Es pot col·locar a la paret, en banderola o penjada del sostre, senyalitzant la porta de sortida. Aquesta ha de ser homologada i s'ha de mantenir neta i amb facilitat de visibilitat.	Ròtulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, suministro y colocación adherido sobre paramento vertical	EMSBFAFF1	154,70
18364	Local-2. Taller tèxtil.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	15,00	u.	15,47	23,21	a. Senyalitzar el quadre elèctric, amb senyal homologada, col·locada a la tapa i amb facilitat de visibilitat. El quadre s'ha de mantenir tancat per defecte. b. Interruptors. Cal identificar els diferents interruptors del quadre, indicant la seva funció de forma clara, sense generar dubtes. c. Identificar la porta del lavabo, de forma clara.	Ròtulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, suministro y colocación adherido sobre paramento vertical	EMSBFAFF1	232,05
18369	Local-2. Taller tèxtil. Lavabo.	Evitar altres riscos d'accident	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	37,76	3,78	Identificar la porta del lavabo, de forma clara.	Vinil autoadhesivo con diferentes pictogramas, suministro y colocación	EB92U200	37,76
18371	Local-3. Taller tèxtil.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	15,47	1,55	Millorar la col·locació de la senyal d'evacuació. Es pot col·locar a la paret, en banderola o penjada del sostre, senyalitzant la porta de sortida. Aquesta ha de ser homologada i s'ha de mantenir neta i amb facilitat de visibilitat.	Ròtulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, suministro y colocación adherido sobre paramento vertical	EMSBFAFF1	15,47
18374	Local-3. Taller tèxtil.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	15,47	1,55	a. Senyalitzar el quadre elèctric, amb senyal homologada, col·locada a la tapa i amb facilitat de visibilitat. El quadre s'ha de mantenir tancat per defecte. b. El quadre s'ha de mantenir amb facilitat i còmode accés. Sense entrebancs.	Ròtulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, suministro y colocación adherido sobre paramento vertical	EMSBFAFF1	15,47
18374	Local-3. Taller tèxtil.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	30,00	u.	2,00	6,00	b. Interruptors. Cal identificar els diferents interruptors del quadre, indicant la seva funció de forma clara, sense generar dubtes.	Etiquetat d'interruptors		60,00
18379	Local-3. Taller tèxtil. Lavabo.	Evitar altres riscos d'accident	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	37,76	3,78	Identificar la porta del lavabo de forma clara.	Vinil autoadhesivo con diferentes pictogramas, suministro y colocación	EB92U200	37,76
18380	Local-3. Taller tèxtil. Magatzem.	Evitar altres riscos d'accident	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	37,76	3,78	Identificar la porta del magatzem de forma clara.	Vinil autoadhesivo con diferentes pictogramas, suministro y colocación	EB92U200	37,76
18384	Local-4. Cuina.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics					Els extintors s'han d'instal·lar de la següent forma: a. Penjats, entre 80 cm. i 1.20 cm. del terra el punt més alt. b. Senyalitzats, amb senyal homologada i col·locada en lloc clar i visible. c. Facilitat d'accés. El seu voltant ha d'estar net i endreçat, amb accés ràpid i còmode. Sense obstacles, ni entrebancs.	Extintor manual de diòxid de carboni, de carga 10 kg, con presión incorporada, pintado, con armario montado superficialmente	EM31371K	228,47
18385	Local-4. Cuina.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	10,00	u.	15,47	15,47	a. Senyalitzar el quadre elèctric, amb senyal homologada, col·locada a la tapa i amb facilitat de visibilitat. El quadre s'ha de mantenir tancat per defecte. b. Interruptors. Cal identificar els diferents interruptors del quadre, indicant la seva funció de forma clara, sense generar dubtes.	Ròtulo señalización peligro cuadro eléctrico, de 402x105 mm de lámina de vinilo autoadhesiva, suministro y colocación adherido sobre paramento vertical	EMSBFAFF1	154,70
18388	Local-4. Cuina. Magatzem.	Evitar altres riscos d'accident	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	37,76	3,78	Identificar la porta del magatzem de forma clara.	Vinil autoadhesivo con diferentes pictogramas, suministro y colocación	EB92U200	37,76
18389	Local-4. Cuina. Lavabo.	Evitar altres riscos d'accident	Manteniment/ Serveis tècnics	1,00	u.	37,76	3,78	Identificar la porta del lavabo de forma clara.	Vinil autoadhesivo con diferentes pictogramas, suministro y colocación	EB92U200	37,76

TOTAL UNITAT	TOTAL D.I.	TOTAL EQUIPAMENT
4.512,25 €	451,23 €	4.963,48 €

P.P. CAN BARÓ

Data pròj ID	Localització	Mesura preventiva	Quantia/Ut.	Ut. Mesura	CD	DI	Descripció de la mesura preventiva	Descripció partida	Codi	Preu	
19605	Mòdul oficina, vestidors i petanca.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	20,00	h.	23,88	47,76	b. Revisar els llums del sostre dels mòduls, per si s'observa alguna afectació en els contactes elèctrics. També es recomana protegir-los i/o aïllar-los per possibles goteres futures.	Oficial 1a electricista	A012H000	477,60
19607	Recinte, en general.	Eliminar el risc d'incendis	Manteniment/ Serveis tècnics	6,00	u.	79,81	47,89	L'equipament ha de disposar de senyalització d'evacuació, a tot el recinte exterior.	Placa de orientació o situació, de acer galvanitzat i pintado, de 45x70 cm, acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente	FBB21811	478,86
19608	Mòdul oficina, mòdul vestidor àrbitre/magatzem i mòdul petanca.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	2,00	u.	15,47	3,09	a. Senyalitzar els quadres elèctrics, amb senyal homologada, col·locada a la tapa i amb fácil visibilitat. Els quadres s'han de mantenir tancats per defecte.	Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de lamina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical	EMSBAFF1	30,94
19608	Mòdul oficina, mòdul vestidor àrbitre/magatzem i mòdul petanca.	Eliminar el risc de contactes elèctrics	Manteniment/ Serveis tècnics	30,00	u.	2,00	6,00	b. Interruptors. Cal mantenir identificats els diferents interruptors del quadre, indicant la seva funció de forma clara, sense generar dubtes.	Etiquetat d'interruptors		60,00
19620	Pista.	Evitar el risc de Cops / talls per objectes o eines	Manteniment/ Serveis tècnics	50,00	m.	56,18	280,90	Reparar o substituir la xarxa de protecció.	Red de hilo trenzado de poliamida de 4 mm de D y de 80 x 80 mm de paso, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro, incluidos sensores, montada sobre mástiles de acero galvanizado de 6 m de altura, cada 7,6 m con pletinas.	FQS1U010	2.809,00
19622	Pista.	Evitar el risc de Cops / talls per objectes o eines	Manteniment/ Serveis tècnics	4,00	m.	46,40	18,56	Col·locar a l'estructura metàl·lica una protecció encoixinada per protecció de possibles cops accidentals.	Suministro y colocación de espuma rígida e ignífuga de protección, autoadhesiva		185,60
19625	Pista. Zona mar.	Evitar el risc de caiguda d'objectes despreses	Manteniment/ Serveis tècnics	5,00	m.	22,90	11,45	a. Reparar l'esquerda apareguda en el terra de la zona i passa pel pal de sustentació.	Sellado de fisuras en pavimento de hormigón de zona deportiva, con saneado de los bordes, limpieza de la fisura con aire a presión, y aplicación de masilla de poliuretano con una pistola de inyección manual	L9GRUP10	114,50

TOTAL UNITAT	TOTAL D.I.	TOTAL EQUIPAMENT
4.156,50 €	415,65 €	4.572,15 €



Lloc de realització de la prestació

Les actuacions descrites anteriorment es duran a terme als 7 equipaments següents:

1. C.F.CARMEL
2. CASAL DE BARRI PIRINEU / HOTEL ENTITATS
3. C.E.M. VALL HEBRON TEIXONERA
4. CASAL DE BARRI LA BARRACA DEL CARMEL
5. MASIA CAN SOLER
6. LOCALS COTREBALL
7. PISTA POLIESPORTIVA CAN BARÓ

Inici de les prestacions i termini d'execució

Les obres començaran una vegada estigui adjudicat el contracte i duraran 3 mesos.

Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és el preu.

- Oferta econòmica, fins a 100 punts:

Per la proposta econòmica més avantatjosa s'atorgarà la màxima puntuació, 100 punts, a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no superi el pressupost net de licitació (el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 i publicada a la Gasetta Municipal del dia 29 de juny.

La puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

$$\left(\frac{\text{Percentatge de descompte ofert}}{\text{Millor Percentatge de descompte ofert}} \right) \times \text{Punts màx} = \text{Puntuació resultant}$$

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats:

- Aquelles ofertes que siguin superiors en un 5% a la mitjana de les ofertes acceptades o, en el cas d'un únic licitador aquelles que siguin superior al 15%.

Selecció del proveïdor/a

Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat a les empreses interessades que hi concorrin a través del portal de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.



Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació.**
(<https://licitacions.bcn.cat/>)

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

El termini de presentació de les ofertes serà com a màxim de 5 dies hàbils des de la data de d'enviament de petició d'oferta.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà en el Perfil de Contractant d'acord amb el previst a la LCSP.

Barcelona, 28 d'agost de 2024

Gerardo Campos Rubio
Cap de Projecte d'Obres i Manteniment – Equipaments
Districte d'Horta-Guinardó